



关注SATO微信



2英寸打印



中文字库



打印头自检



蓝牙



电池

VP208

2英寸热敏便携式打印机

打印品质与速度的完美结合

- 最大速度 **140mm/秒** (5.6ips)。
- 根据打印内容自动调整打印速度，确保打印效果好，速度快。

超长待机

- 高品质大容量2500mAh电池，可连续工作12小时。


最大标签宽58mm

旧机型 最大打印宽48mm

VP208 最大打印宽55mm

打印宽幅达55mm

- 1行容纳更多文字内容。



坚固防摔，持久耐用

- 可承受多次从1.8m高度瞬间跌落至水泥地面的冲击力。
- 受撞击易变形的角、棱部位采用特殊抗撞击、防滑材料。



小巧，易操作

- 手掌大小，仅345g,便于携带。
- 中文显示；有机EL液晶屏，黑暗场所也清晰易读。



www.satochina.com



适用行业



物流·快递

运单号 No: 123456789101
 收件人: 张三
 地址: 上海市普陀区中山北路3000号
 电话: 400-8898-540
 计费重量 (KG): 4.18
 收件时间: 2014-04-23 12:47:20
 收件人: 李四
 地址: 浦东新区, 黄浦区
 昌盛小区16号601室
 电话: 13870698345
 收件人姓名:
 取件时间:

< 运单 >

发票 NO.0012335402
 公司名称: 莱织华国际贸易有限公司
 金额: 1700RMB
 快递单号 123456789101
 快递员
 小王
 车号 3021
 2015年7月5日
 上海申通快递有限公司
 400-889-5543

< 发票 >

运单号 No: 123456789101
 指定送货时间
5月1日
12:00 ~ 14:00
 收件人: 李四
 地址: 黑龙江省, 鹤岗市
 昌盛小区16号601室
 电话: 13870698345

< 指定时间送货标签 >

XX快递 TTL:10
6/10
 运单号 No: 123456789101

< 一票多件区分标签 >

运单号 No: 123456789101
 访问时间 8月2日 PM 19:11
 XX 快递
 在您方便的时候请与我们联系
 快递员电话
138-12345678
 快递员名字 王飞

< 不在联络单 >

基本参数

打印机型号	VP208	
打印方式	热敏	
打印分辨率	8dots/mm(203dpi)	
最大打印范围	W55mm×P1000mm	
打印速度	100~140mm/s (4~5.6ips) ※打印速度会随打印覆盖率、外部温度、电池剩余量而改变。	
感应模式	黑标	
内存	Flash ROM: 16MB, SDRAM: 64MB, 接收缓存: 2.95MB	
标签	尺寸	连续模式(含底纸)、撕纸模式(含底纸) 长度: 20-1000mm (20-1000mm), 宽度: 55mm (57.5mm)
	样式	卷状纸, 纸外径: 最大36mm; 纸管: 0.5英寸以下小卷芯或无卷芯
条码	一维码	UPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF
	二维码	QR CODE、Micro QR、PDF417、DataMatrix (ECC200)、GS1DataMatrix
字体	OCR-A、OCR-B、X20、X21、X22、X23、X24; 简体中文GB18030	
外部接口	Bluetooth 3.0 EDR + USB 2.0	
标配	机器、锂电池、AC充电器、保护套	
选配件	锂电池、AC充电器、保护套、6联电池充电器	
外形尺寸/重量	W93mm×H105mm×D52mm (含突起部分: 53.5mm); 约345g (含电池105g, 不含用纸)	
电源要求	输入电压: AC100~240V±10%	
电池规格	锂电池、电压: 7.4V、容量: 2500mAh、充放电次数: 500次、充电时间: 约4小时 ※根据环境不同, 充放电次数和充放电时间有所不同	
环境要求	使用温度: -5~50℃, 湿度: 10~90%RH (无凝结); 保存温度: -20~60℃, 湿度: 10~90%RH (无凝结)	
自检功能	打印头断针、打印头开启、标签用完、汉字数据检查、传感器错误、指令错误、机器故障、通信错误 ※打印头自检功能可检测打印头是否断针, 但并非100%防止打印不良。	

Smagri软件: 支持连接安卓智能手机和平板电脑, 让打印更轻松!

工具1 Smagri Designer(设计软件)

- 制作文字、条码、图片、日期、连号、价格等各种用途的标签。
- 操作简单, 按您的需求在界面上直接进行配置即可。

工具2 Smagri Driver(打印驱动)

- 通过Bluetooth连接打印机。
- 支持OS: Android OS 2.2以上版本



安心的售后支援体系 ☎ 客服中心 021-6434-4134

售后保障

在使用SATO产品的过程中, 出现故障或疑难问题请致电, 我们将就近安排SATO的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。我们还提供定期点检和保修服务, 保障客户系统正常运作。



佐藤自动识别系统国际贸易(上海)有限公司

上海总部

营业时间: 周一至周五 8:45-17:45(周六、周日休息日、法定节假日除外)
 地址: 上海市普陀区中山北路3000号长城大厦4706 (200063)
 电话: 021-3252 2777 传真: 021-6309 1318
 E-Mail: sales-ssc@sato-global.com

深圳分公司

地址: 深圳市福田区民田路171号新华保险大厦906室 (518048)
 电话: 0755-8344 8631 传真: 0755-8344 8630

北京事务所 大连事务所 广州事务所 青岛办事处 无锡事务所
 工厂: 无锡标签工厂

本宣传册制作于2015年8月

©2015佐藤自动识别系统国际贸易(上海)有限公司保留所有权利.Rev A

内容如有变更, 恕不另行通知。

严禁任何未经授权的转载或抄袭本宣传册的部分或全部内容的一切行为。

SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。

全国销售热线: 400 820 6875